



STARTZILLA 2012 12V



Überblick

STARTZILLA 2012 12V

cod. 829521

Starter sowie elektronischer Multifunktions tester mit Lithiumbatterien LiPo zum Starten bei 12V beispielsweise von Autos, Lieferwagen, kleinen Booten und Lkws.

Kompakt und leicht - der Fahrzeugstart wird auch bei Polartemperaturen (-20°C) mithilfe der Funktion Ice Start sichergestellt. Dabei wird der Betrieb auf Grundlage der erfassten Außentemperatur selbstreguliert (Temperature Control).

Startzilla führt Batterietests durch: Feststellung der an den Klemmen anliegenden Spannung, Startleistung (Kaltstartstrom CCA) sowie Überprüfung der fahrzeugeigenen Drehstromlichtmaschine auf ihre Funktionstüchtigkeit.

Power-Bank-Funktion: ein USB-Ausgang (5 V / 2,1 A) für elektronische Geräte (Tablets, Smartphones, MP3-Player, Fotoapparate etc.) und ein Ausgang mit programmierbarer Spannung von 12, 16, 19 V für die Stromversorgung von Laptops und anderen Geräten.

Mit starken LED-Leuchten mit unterschiedlichen Funktionen: weiß für Dauerbeleuchtung und rot als Alarmhinweis.

Schutzeinrichtungen gegen Verpolung, Kurzschluss, Überspannung (Batteriespannung inkompatibel), Unterspannung (Grenzspannung), Überstrom, Überhitzung, Untertemperatur sowie unbeabsichtigte Kontakte.

Ausgestattet mit Starterkabel und Netzspeisegerät.



CE-KENNZEICHNUNG



EAC ZERTIFIZIERUNG

Technische Daten

CODE	ART. NR. 829521	A _{OUT}	STARTSTROM 600 A	A _{OUT}	JACK-AUSGANGSTROM 3,5 A
V _{PH}	NETZSPANNUNG 100 - 240 V	A _{START MAX}	MAX STARTSTROM 2500 A	W _{H L}	ABMESSUNGEN 28 x 10 x 18 cm
USB	USB-AUSGANGSSPANNUNG 5 V	kg	GEWICHT 2,6 kg	C	KAPAZITÄT 15000 mAh
A _{USB OUT}	USB-AUSGANGSTROM 2,1 A	BAR CODE	EAN ART. NR. 800489796195 8	START	STARTSPANNUNG 12 V
V _{OUT}	DC-AUSGANGSPANNUNG 12 / 16 / 19 V	PALETTE	STÜCK/PALETTE 60 pz/palette		

Lieferumfang



STARTZILLA 2012 12V

KABEL 2X016 0.30M - 124886

ARIZONA 150R POSITIVE ZANGE 150A - 712368

ARIZONA 150B MASSEKLEMME 150A - 712369